

**E.C.R. SYSTEM S.R.L.**REGISTRATORI DI CASSA - MISURATORI FISCALI  
SISTEMI ELETTRONICI20151 MILANO - VIALE CERTOSA, 91  
C.F. e P.I. 04686090152 – R.E.A. 1029049  
REGISTRO IMPRESE DI MILANO AL N. 04686090152  
Capitale Sociale: € 10.920,00 Interamente Versato  
Tel.0239210587-Fax.0239210587  
E-Mail: [info@ecrsystem.it](mailto:info@ecrsystem.it) - [www.ecrsystem.it](http://www.ecrsystem.it)Servizi di V. P. e  
Messa in servizio**Procedura per Cambio Aliquota Iva**

(Applicabile a tutti i prodotti Ditron)

- **Fare chiusura Fiscale in data 30.09.2013 alla chiusura del punto vendita**
- **Se viene normalmente effettuato eseguire azzeramento periodico** (Come al solito)
- **Digitare il tasto numerico 4 seguito dal tasto chiave** (si entra in modalità programmazione)
- **Digitare il tasto numerico 3 seguito da sub-totale** (si entra in modifica aliquote Iva)
- **Digitare il tasto totale per 4 volte sul visore appare iva 4 | 21,00** (si scorrono tutte le aliquote gestite [Cod. 1=4% Cod. 2=10% Cod. 3=16% Cod 4=21% ] )
- **Digitare i tasti numerici 2 2 seguiti dal tasto totale** (Si modifica l'aliquota iva da 21,00 a 22,00)
- **Digitare il tasto credito fine per 2 volte** (si esce dalla modalità di programmazione IVA)
- **Digitare il tasto numerico 1 seguito dal tasto chiave.** (si torna in modalità di registrazione)
- Il misuratore fiscale e' pronto per lavorare con aliquota iva 22% .

La programmazione sopra effettuata non comporta nessun cambiamento di utilizzo del registratore di cassa.

Dal giorno successivo a tale programmazione, l'IVA gestita passerà dal 21 al 22%

**E.C.R.**  
system